

Montageanleitung Energieboxen Eckmontage



Die Energiebox wird zusammengebaut angeliefert. Stecker und Schrauben liegen lose bei.

Lösen Sie die Schrauben (3) welche mittig in den Steckdosen sitzen. Diese verbinden das Metallgehäuse und die Wandschale.

Nehmen Sie –ggf. mittels geeignetem Werkzeug- die Wandschale (1) vom Metallgehäuse (2) ab.

Montieren Sie diese Schale (1) an gewünschter Stelle an die Wand, Nischenverkleidung o.ä. – dabei ist eventuell schon vor Montage das Kabel durch die Kabelöffnung zu ziehen.

Beachten Sie dabei die Stellung „Top“ = oben.

Ziehen Sie das Kabel –falls nicht schon geschehen- durch die Öffnung in der Schale (1) und führen Sie es zum gewünschten Elektro-Anschluss.

Bringen Sie den Stecker an. Dies darf nur von ausgebildeten und dafür zugelassenen Personen erfolgen. Der Stecker ist lose beigelegt, damit Sie das Kabel auf seinem Weg zur Stromquelle bei Bedarf auch durch z.B. eine Bohrung führen können.

Clipsen Sie dann das Metallgehäuse (2) in die Schale (1) ein. Es muss spürbar einrasten und fest sowie sicher in der Schale sitzen. Verbinden Sie beide Teile wieder mit den Schrauben (3).

Nun können Sie den Stecker anbringen, in die Stromquelle stecken und Ihre Energiebox ist betriebsbereit.

Achtung: Elektrische Montage nur durch qualifiziertes und befugtes Personal vornehmen lassen !